


DEINTEKO

DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

FICHA TECNICA CARGADOR TR2018-CO

	Designacion	Circuitos Electrónicos
	Entrada Nominal de Voltaje	110/220 V AC, 50/60 Hz Conector para Colombia
	Salida Nominal de Voltaje	17 Voltios DC
	Acople y soporte de carga	Compatible para las Baterías TR2018-CO usadas para radios TADIRAN
	Indicadores de luminosidad	Indicadores LED
		Led de funcionamiento ON/OFF
		Bateria Conectada
		Inicio de carga
		Carga Completa
		Falla de Carga
	Material de la carcasa	ABS de alto impacto/ polipropileno
	Capacidad Nominal	3 Amperios (Máxima en el acople y soporte)
	Carga de Corriente Constante	3 Amperios
	Cable de Alimentacion	Maximo 200 cm Minimo 70 cm
	Temperatura de trabajo	-20°C, +70°C
	Color	Negro
	Tiempo de Carga	Máximo 5 horas
	Funcion de Proteccion	Proteccion en sobrecargas, proteccion sobre descargas.
	Estandar de proteccion	IP55
	Peso	450 gramos aprox
Potencia	51W	
LEDS INDICADORES DE LUMINOSIDAD		
LED DE FUNCIONAMIENTO ON/OFF	LED ROJO ON/OFF	ROJO LUMINISCENTE ENCENDIDO
		ROJO SIN LUMINISCENCIA APAGADO
LED INDICADOR DE CARGA	VERDE	BATERIA CONECTADA (CONEXIÓN DE CARGA)
	ROJO	INICIO DE CARGA
	ROJO INTERMITENTE	FALLA DE CARGA
	VERDE INTERMITENTE	CERCA DE CARGA COMPLETA
	VERDE FIJO	CARGA COMPLETA (TERMINO DE CARGA)